

Gigaset E370

Comunicazione facile e un supporto alle necessità delle persone anziane

- Ampio Display a colori (2,2")
- Funzionalità- SOS via softkey (4 numeri)
- Impostazione funzione potenziamento per extra volume (via tasto di navigazione)
- Profili acustici (alto/basso)
- Modalità Jumbo per rubrica e carattere di composizione
- Rubrica fino a un massimo di 200 nomi con 3 numeri telefonici ognuno.
- Grandi tasti su portatile e base
- Base stand-alone



Qualità Audio

- Ottimizzazione Acustica, suono e volume di alta qualità and volume sul portatile
- Impostazione funzione potenziamento per extra volume
- Modalità vivavoce sul portatile
- Compatibilità apparecchi acustici
- Profili acustici (alto/basso)

- Indicazione del nome per :
 - Chiamate in ingresso
 - Chiamate in uscita
 - Lista chiamate perse
 - Lista ricomposizione

Funzioni della Rubrica e selezione

- Rubrica fino a un massimo di 200 nomi :
 - Nome
 - Cognome
 - 3 numeri (casa, ufficio, mobile)
 - Assegnazione n° VIP con suoneria
 - Memo compleanno
- Modalità Jumbo : carattere grande per la selezione e carattere grande per la rubrica
- Preparazione chiamata (inserimento del numero prima della procedura di selezione) con opzione di correzione
- Ricomposizione degli ultimi 20 numeri (tramite tasto invio)
- Scorciatoie di selezione rapida programmabili dall'utente utilizzando i tasti 2-9
- Procedimento di selezione: selezione multifrequenza (DTMF), selezione ad impulsi (DP)
- Tasto- R- (Tempo di Flash programmabile)
- Supporto prefissi locali
- Richiamata automatica
- Trasferimento rubrica tra diversi portatili

Funzione SOS

- Per effettuare una chiamata di emergenza utilizzando il tasto destro sul portatile
 - Con informazione messaggio preinstallato
 - Fino a 4 diversi numeri telefonici
 - Se il primo numero di telefono composto non può essere raggiunto, Gigaset E370 chiama automaticamente il numero successivo; una chiamata di emergenza può essere accettata premendo il numero 5 sul telefono chiamato.

Gigaset

Wherever you go.

Display

- o Grafica illuminata, display a colori
44 x 35 mm (H x W), 58mm (2.2") diagonale, 64k colori, 6 linee, 176 x 220 pixels
- o Miglior leggibilità
 - Alto contrasto
 - Menu principale con una voce per schermo
 - Modalità Jumbo
 - Funzionalità Magnifier per testi sul display
- o Sfondo selezionabile del display (nero o bianco)
- o Screensaver: orologio digitale o analogico, servizi di informazione
- o In modalità sleep:
 - Visualizzazione di data e ora
 - Visualizzazione intensità del segnale e della carica della batteria
 - Visualizzazione di nuovi messaggi
 - Tasti funzione per la selezione rapida di funzioni
- o Durante una chiamata: Visualizzazione della durata della chiamata.

Visualizzazione della chiamata e segnalazione

- o Visualizzazione della chiamata:
 - Tramite lampeggio sul portatile
 - Sul display
 - Lampeggio sul tasto portatile (LED verde)
- o Visualizzazione della chiamata con il numero di telefono o nome (CLIP/CNIP)
- o Melodie per suonerie impostabili
 - 18 melodie nel portatile
 - 6 melodie nella base
 - 5 livelli di volume + OFF + crescendo
- o Modalità giorno /notte: disattivazione suoneria temporizzata
- o Soppressione chiamata Anonimo: Le chiamate senza numero CLIP sono indicati solo visivamente.
- o Tempo di protezione controllati contro le chiamate indesiderate, il telefono continua a squillare per i contatti VIP assegnati.
- o suonerie individuali per chiamate esterne / interne.

Visualizzazione delle chiamate perse / lista delle chiamate

- o Visualizzazione e tasto messaggio lampeggiante segnala la chiamata persa.
- o Comodo accesso alle chiamate perse con tasto messaggi illuminato.
- o 3 liste di chiamate separati (in uscita / accettate / perse) con 20 voci (risparmio chiamate con l'indicazione del chiamante (CLIP / CNIP) e il tempo
- o Selezione diretta fuori dalla lista delle chiamate perse

Tastiera

- o Tastiera ergonomica in materiale di alta qualità.
- o Funzionamento sicuro grazie ai grandi tasti
- o Tastiera illuminata: colore ambra
- o Tasti portatili con caratteri grandi

- o Tasto messaggio in attesa con LED lampeggiante.
- o Tasto invio/chiamata, incl. funzione vivavoce
- o 5 possibilità di navigazione con il tasto centrale (incl. Funzione mute)
- o Chiamata di emergenza tramite softkey per 4 numeri SOS
- o Blocco tasti tasto on / off tramite cancelletto (#)
- o Suoneria tasto on / off tramite asterisco (*)
- o Tasto selezione chiamata (tempo di flash programmabile)

Menu

- o Intuitiva, Interfaccia / menu utente moderna per un facile funzionamento in diverse lingue.
- o Menu principale conveniente con 1 voce per schermo e tasti programmabili
- o Funzionalità Magnifier per visualizzazione testi.
- o Facile funzionalità tramite sotto-menu e tasti funzione basati su testo
- o Colori selezionabili per visualizzazione testi .

Funzioni aggiuntive

- o Plug-and-play - installazione molto facile
- o Calendario con panoramica mensile e organizzato per:
 - 30 appuntamenti con testo e suonerie separate
 - Memo Compleanno per ogni voce in rubrica
- o Funzione Sveglia con melodia regolabile e funzione snooze
- o Baby phone/ controllo stanza con funzione interfono.
 - ad un dispositivo esterno, quale il telefono cellulare
 - o ad un dispositivo interno, ad esempio un apparecchio portatile.
- o Funzione di chiamata diretta: selezione di un numero di telefono premendo un tasto qualsiasi
- o Nome del portatile modificabile
- o Tono di avviso se l'utente si allontana dal sistema
- o Tono di avviso (per tasto conferma e batteria scarica)
- o Impostazioni di data e ora salvati in caso di mancanza di corrente
- o Supporto di funzionalità aggiuntive di provider

Caratteristiche con più portatili

- o Chiamate interne tra portatili
- o 2 chiamate possibili nello stesso tempo (1 esterna e 1 interne tra 2 portatili)
- o Trasferimento rubrica tra portatili
- o Chiamata interna tra tutti o portatili selezionati
- o Trasferimento di chiamata tra differenti portatili con funzione di selezione / richiamata
- o Suoneria simultanea per tutti i portatili per le chiamate esterne.

ECO DECT

- o Riduzione automatica della onde radio in base alla distanza tra il portatile e la stazione base
- o No radiazioni in modalità stand-by, anche se vengono utilizzati più portatili, a patto che tutti i portatili registrati supportano ECO DECT.
- o Basso consumo energetico grazie ad adattatori di alimentazione plug-in a risparmio energetico

Specifiche tecniche

Configurazione	○ Connessione ad 1 linea esterna ○ Fino a 6 portatili registrabili (per maggiori informazioni, consultare www.gigaset.com/compatibilita) ○ Segnale espandibile con Gigaset repeater
Connessione	○ a/b (analogica)
Uso	Connessione principale /HA/PBX
Standards	DECT, GAP
Portatili	○ Standby: Fino a 320 ore ○ Durata chiamata Fino a 17 ore (w/o light) ○ Batterie: 2 x AAA NiMH batterie ricaricabili (760mAh) ○ Tempo ricarica: Circa 8 ore ○ Range - In edifici: Fino a 50 m - Esterno: Fino a 300 m ○ Dimensioni: 168 x 48 x 22 mm (H x W x D) ○ Peso: Circa. 118 g (batterie incluse)

Stazione base	○ Alimentazione: 230 V plug-in adattatore di alimentazione ○ Dimensioni: 117 x 115 x 47 mm (H x W x D) ○ Peso: Circa. 224 g (incluso alimentatore) ○ Stazione base montabile a parete ○ Basso consumo di energia - 1,1 W in stand-by - 1,2 W in funzionamento
Confezione	○ 1 Gigaset E370H portatile ○ 1 Caricatore per portatile (+ alimentatore) ○ 1 Gigaset Box 100 base ○ 1 plug-in adattatore alimentazione ○ 1 cavo di connessione telefonica ○ 2 AAA batterie ricaricabili (NiMH) ○ 1 copri batteria ○ 1 manuale
Colore	Bianco
Data sheet versione	28.07.2017

✓Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda informativa senza preavviso.

Descrizione prodotto : **Gigaset E370**

Codice : S30852-H2815-K102

EAN : 4-250366-850832

QUALITA' - MADE IN GERMANY

❖ **Certificazioni della fabbrica:**

✓ **TUV ISO 9001** (Sistema Qualità)

✓ **TUV ISO 14001** (Sistema di Gestione Ambientale)

✓ **Conforme alle Direttive Europee: CE (RED) ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili**

Qualità garantita dal marchio GIGASET MADE IN GERMANY E DAL NUMERO DEL NOTIFY BODY ACCANTO AL MARCHIO

La dichiarazione di conformità **CE 0682** è redatta in ottemperanza al sistema di "Garanzia Qualità Totale" ed è disponibile su www.gigaset.com/docs oppure è possibile richiederla al Servizio Clienti

QUALITA' GARANTITA dal marchio GIGASET - MADE IN GERMANY e dal numero dell'Organismo Notificato (Notify Body) accanto al MARCHIO

Assistenza

**Per ogni informazioni rivolgetevi
al Servizio Clienti Gigaset al numero: 02.600.630.45
(Lun./Sab.-- 08.00/20.00)**



Gigaset

Contributo Ecologico:

RAEE2

/ Pile e Accumulatori

assolto

