



Stampante HP LaserJet M209dw

Stampante laser monocromatica compatta e a elevata produttività con la stampa fronte/retro più veloce della sua categoria¹ e l'applicazione HP Smart che consente un risparmio di tempo.^{2,3} Massima tranquillità con connessioni più affidabili ed esperienza d'uso eccezionale,^{4,5} con l'aggiunta della straordinaria qualità HP.



Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare. Grazie ai circuiti elettronici HP riutilizzati è possibile utilizzare cartucce riciclate, rigenerate e ricaricate. <http://www.hp.com/learn/ds>

Rapidità ed efficienza.

- Ottenete rapidamente documenti multipagina con la stampa fronte/retro più veloce della categoria.¹
- Piccola e compatta: questa LaserJet è adatta a qualsiasi spazio. Completate rapidamente i vostri progetti con una stampante che si adatta ovunque.
- Con il Wi-Fi™ dual-band con reimpostazione automatica ottenete una maggior portata e connessioni più rapide e affidabili.⁴
- Condividete le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa in rete wireless ed Ethernet.⁶
- La stampa professionale che serve, quando serve. Questa stampante produce documenti a velocità elevata.

Massima produttività, ovunque il lavoro vi porti

- Ottenete scansioni di qualità eccezionale. Condividetele tramite Dropbox, Google Drive, e-mail o il cloud, sempre e ovunque con l'applicazione HP Smart.²
- Accedete e stampate rapidamente documenti e immagini da smartphone, Dropbox e Google Drive con l'applicazione HP Smart.²
- Con l'applicazione HP Smart potete restare collegati alla vostra stampante ovunque sia necessario² e ricevere notifiche su smartphone delle attività di stampa, scansione o copia.²

Facile da impostare, facile da utilizzare.

- Subito operativi, grazie a un'impostazione semplice che vi guida passo dopo passo. È sufficiente scaricare l'applicazione HP Smart, collegarsi a una rete e condividere la stampante con tutti i vostri dispositivi.²
- Gestite facilmente le attività con pulsanti smart e indicatori luminosi che vengono visualizzati solo quando servono e assicurano un'esperienza intuitiva.

Contribuite a ridurre l'impatto ambientale.

- Questa stampante HP LaserJet soddisfa i requisiti delle Ecolabel, compresi gli standard ENERGY STAR® e BLUE ANGEL.
- Contribuite al risparmio energetico con una stampante LaserJet che consuma fino al 20% in meno di energia rispetto al modello precedente.
- Risparmio energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, che rende disponibile la stampante solo quando occorre e la spegne quando non viene utilizzata.⁷

Presentazione prodotto

Stampante HP LaserJet M209dw

1. App HP Smart
2. Pannello di controllo LED con pulsanti
3. USB, Ethernet, Wi-Fi dual-band con reimpostazione automatica
4. Vassoio di raccolta da 100 fogli
5. Stampa fronte/retro più rapida 18 ipm formato A4
6. Illuminazione con guida smart
7. Vassoio di alimentazione da 150 fogli
8. Coperchio antipolvere



Accessori, materiali di consumo e supporto

| | |
|-----------------------|--|
| Materiali di consumo | W1350A Cartuccia Toner Nero Originale LaserJet HP 135A (Circa 1.100 pagine) |
| | W1350X Cartuccia Toner Nero Originale LaserJet HP 135X ad alta capacità (~2.400 pagine) |
| Assistenza e supporto | UG206E Servizio per 3 anni di sostituzione standard (disponibile in tutti i paesi EMEA, esclusi Medio Oriente, Adriatico, Africa, Russia, Sudafrica, Israele, Slovenia, Turchia) |
| | UG086E Servizio per 3 anni di sostituzione entro il giorno lavorativo successivo (disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Regno Unito) |
| | UG289E Servizio per 3 anni di reso al deposito (disponibile in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Romania, Russia, Sudafrica, Turchia) |

Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Modello | Stampante HP LaserJet M209dw |
| Numero prodotto | 6GW62F |
| Funzioni | Stampa |
| Pannello di controllo | pulsante LED |
| Stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità stampa ¹ | Nero (A4, normale): Fino a 29 ppm; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm; |
| Tempo di uscita della prima pagina ² | Nero (A4, pronto): Solo 7 secondi; Nero (A4, sospensione): 7,5 secondi; |
| Risoluzione stampa | Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; |
| Ciclo di lavoro mensile | Fino a 20.000 A4; Volume pagine mensili consigliato: 200-2.000 |
| Funzionalità avanzate software stampante ^{3,4} | Stampa fronte/retro automatica, HP Auto-On/Auto-Off, applicazione HP Smart |
| Linguaggi standard di stampa | PCLmS; URF; PWG |
| Area di stampa | Margini stampa Superiore: 6 mm, Inferiore: 6 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area di stampa massima: 216 x 354 mm |
| Stampa fronte/retro | Automatica (standard) |
| Velocità processore | 500 MHz |
| Connettività | |
| Standard | 1 USB Hi-Speed 2.0, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 wireless 802.11b/g/n dual-band (2,4/5,0 Ghz) con Bluetooth® Low Energy |
| Wireless | 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrato |
| Capacità stampa da dispositivi mobili ⁵ | Apple AirPrint™; applicazione HP Smart; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
| Capacità di rete | 1 Ethernet 10/100Base-TX, 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrato |
| Disco rigido | Nessuno |
| Memoria | Standard: 64 MB ; Massima: 64 MB |
| Gestione supporti | |
| Numero di vassoi carta | Standard: 1 ; Massima: 1 |
| Tipi di supporti | Carta (laser, comune, ruvida, pergamena); buste; etichette; cartoncino; cartoline |
| Formato supporti | Personalizzato (sistema metrico): Da 101,6 x 152,4 a 216 x 356 mm Supportato (sistema metrico): A4; A5; A6; B5 (JIS) |

| | |
|---|---|
| Modello | Stampante HP LaserJet M209dw |
| Numero prodotto | 6GW62F |
| Gestione supporti | Ingresso standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli |
| Peso supporti | da 60 a 163 g/m ² |
| Capacità ingresso | Vassoio 1: Fogli: 150; buste: 10 Massima: Fino a 150 fogli |
| Capacità uscita | Standard: Fino a 100 fogli Buste: Fino a 10 buste Massima: Fino a 100 fogli |
| Sistemi operativi compatibili | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer. Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet richiesta; Linux: per maggiori informazioni consultare https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing |
| Sistemi operativi di rete compatibili | Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1), Windows Server 2012 a 64 bit, Windows Server 2012 R2 a 64 bit, Windows Server 2016 a 64 bit; Linux: per maggiori informazioni consultare https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing |
| Requisiti minimi di sistema | Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer. Mac: Apple® macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11); 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione a Internet richiesta |
| Software incluso | CD non incluso nella confezione; software scaricabile da http://www.hp.com o http://www.123.hp.com |
| Gestione sicurezza | Avvio sicuro, integrità del firmware di sicurezza, integrità del codice di runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabilitato per impostazione predefinita; aggiornamento a OpenSSL versione 1.1.1; abilitazione/disabilitazione delle porte di rete; SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3, modifica della password di community; impostazioni predefinite protette, crittografia dei dati stazionari, aggiornamento attivo del firmware, password dell'amministratore per impostazione predefinita, selezione cifratura e TLS; blocco dell'account; configurazione Wi-Fi sicura |
| Gestione della stampante | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni stampante (L x P x A) | Minimo 355 x 279,5 x 205 mm; Massima: 355 x 426,5 x 265 mm |
| Dimensioni confezione (L x P x A) | 432 x 331 x 272 mm |
| Peso stampante | 5,6 kg |
| Peso confezione | 7,3 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 15 a 32,5 °C Umidità: Da 30 a 70% UR |
| Condizioni archiviazione | Temperatura: Da -20 a 60 °C Umidità: Da 10 a 90% UR |
| Acustica | Emissioni di potenza acustica: 6,7 B (A) Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A) |
| Alimentazione | Requisiti: Da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A; Consumo: 420 watt (stampa attiva), 2,0 watt (pronta), 0,5 watt (sospensione), 0,5 watt (spegnimento automatico/attivazione tramite USB, attivato al momento della spedizione), 0,04 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,04 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC)⁶: 0,224 kWh/settimana (Energy Star), 0,709 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: Interno; |
| Tecnologia risparmio energetico | Tecnologia HP Auto-on/Auto-off |
| Certificazioni | Marcatura TÜV e GS (Germania), Ucraina, EAC, approvazioni dell'Europa orientale, marcatura CE, Energy Star, UL Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR32:2012 e CISPR32:2015/EN55032:2012 e EN55032:2015+AC:2016 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 Blue Angel: certificazione ENERGY STAR® EPEAT® Silver Conforme a Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205 Conformità telecomunicazioni: Wireless: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3 / bozza di EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1 / EN 300 440-1 V2.1.1; IEC 62311:2007 / EN62311:2008 |
| Specifiche impatto sostenibile | Privo di mercurio |
| Paese di origine | Fabbricato in Vietnam |
| Contenuto della confezione⁷ | Stampante HP LaserJet Pro M209dw; cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet (~700 pagine); coperchio antipolvere; guida di riferimento, guid all'installazione, guida e pieghevole di garanzia in alcuni Paesi; cavo di alimentazione |
| Garanzia⁸ | Garanzia limitata di un anno |

Note legali

- ¹ Rispetto alle stampanti laser e multifunzione monocromatiche della stessa categoria con prezzo inferiore a € 220 (stampanti) e a € 320 (multifunzione), con un ciclo di lavoro mensile massimo pubblicato pari o inferiore a 20.000. Studio Buyers Lab di settembre 2020 commissionato da HP, basato sulle informazioni disponibili al pubblico relative alle specifiche indicate dagli OEM in un sondaggio di ricerca alla data 1/09/2020. Quota di mercato riportata dal Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker di IDC al secondo trimestre 2020 per Nord America e area EMEA, versione finale. Per maggiori informazioni: <http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex>.
- ² È richiesto il download dell'app HP Smart. Quando è collegata a Internet, questa stampante raccoglie e trasmette a HP dati relativi all'utilizzo della stessa, al fine di permettere a HP di fornire i servizi richiesti dall'utente nonché per finalità commerciali perseguite da HP. Tali dati includono, fra l'altro, dati relativi alle cartucce installate. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati da parte di HP, consultare l'Informativa sulla privacy di HP (<https://www8.hp.com/it/it/privacy/privacy.html>). Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità/software sono disponibili solo in lingua inglese e differiscono nelle versioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessario l'abbonamento a Instant Ink. Instant Ink non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori dettagli visitare il sito www.hpinstantink.com. È richiesto un accesso a Internet e deve essere acquistato separatamente. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio (non per la ricezione). Dopo 24 mesi, viene applicata una tariffa mensile per continuare ad usufruire delle funzionalità avanzate di HP Smart Advance. HP Smart Advance non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, consultare www.hpsmart.com.
- ³ Misurazione basata su test interni condotti da HP. Tempo medio stimato basato su: 1) download dell'applicazione HP Smart sul dispositivo mobile o desktop, 2) impostazione delle Scoriole, 3) lavori di scansione a cui sono associate più di 2-3 attività (invio della scansione tramite e-mail, salvataggio e modifica del nome, archiviazione su cloud ecc). Confronto sul risparmio medio di tempo basato sull'utilizzo di una stampante e di un software di scansione su desktop per completare attività di scansione simili. Richiede il download dell'applicazione HP Smart e una stampante HP idonea. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 12 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti per la sola frequenza a 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) rispetto alla banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps). Accesso a Internet necessario, deve essere acquistato separatamente.
- ⁵ Funzionalità wireless disponibili soltanto su una selezione di modelli.
- ⁶ Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

Note legali delle specifiche tecniche

- ¹ Misurazione effettuata utilizzando lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
- ⁴ È richiesto il download dell'app HP Smart. Quando è collegata a Internet, questa stampante raccoglie e trasmette a HP dati relativi all'utilizzo della stessa, al fine di permettere a HP di fornire i servizi richiesti dall'utente nonché per finalità commerciali perseguite da HP. Tali dati includono, fra l'altro, dati relativi alle cartucce installate. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati da parte di HP, consultare l'Informativa sulla privacy di HP (<https://www8.hp.com/it/it/privacy/privacy.html>). Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità/software sono disponibili solo in lingua inglese e differiscono nelle versioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessario l'abbonamento a Instant Ink. Instant Ink non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori dettagli visitare il sito www.hpinstantink.com. È richiesto un accesso a Internet e deve essere acquistato separatamente. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio (non per la ricezione). Dopo 24 mesi, viene applicata una tariffa mensile per continuare ad usufruire delle funzionalità avanzate di HP Smart Advance. HP Smart Advance non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, consultare www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ⁵ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Apple AirPrint: il dispositivo mobile deve disporre di AirPrint®. La funzionalità di stampa Wi-Fi Direct è supportata su alcune stampanti. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente al segnale di una stampante o di una multifunzione con supporto per la stampa Wi-Fi Direct®. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessaria l'installazione di un'applicazione o di un driver. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Il logo Mopria® è un marchio registrato e/o non registrato di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi; è severamente vietato l'uso non autorizzato. È richiesto il download dell'app HP Smart. Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità/software sono disponibili solo in lingua inglese e differiscono nelle versioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessario l'abbonamento a Instant Ink. Instant Ink non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori dettagli visitare il sito www.hpinstantink.com. È richiesto un accesso a Internet e deve essere acquistato separatamente. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio (non per la ricezione). Dopo 24 mesi, viene applicata una tariffa mensile per continuare ad usufruire delle funzionalità avanzate di HP Smart Advance. HP Smart Advance non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, consultare www.hpsmart.com.
- ⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.
- ⁷ Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
- ⁸ Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti legali locali.

